


















**Dimming av Unilamp Juno COB armaturer med Eltako impuls og trådløse dimmere**

	<b>Armaturl</b>				
		Juno COB LED			Juno COB LED
Kablede impuls dimmere / Elnummer	Lyskilde/driver	KAOYI (KAA-8E18IAD)	Trådløse dimmere/Elnummer		KAOYI (KAA-8E18IAD)
 EUD61NPN-230V Elnr: 1438881	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 25 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>	 FUD61NPN-230 Elnr: 4513820	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 20 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>
 EUD12NPN-UC Elnr: 1438883	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 25 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>	 FUD70NPN-230V Elnr: 4513826	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 20 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>
 EUD12D-UC Elnr: 1438885	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 25 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>	 FUD14 Elnr: 4514252	Antall Dimme område Innstilling	Fra 1 til 20 armaturer ≥ 5 til 100 % <b>AUTO</b>

<p>LUD12-230V El nr: 1438886</p> <p>Kobles sammen med EUD12D-UC.</p> <p>Flere soner; 1 sone fra EUD12D og en fra hver LUD12.</p> <p>En sone; Fra EUD12D</p>		<p>PR LUD Flere soner (inntil 8) Inntil 23 armaturer pr sone ≥ 5 - 100 % Innstilling  </p> <p>En enkel sone Inntil 10 armaturer pr LUD ≥ 5 - 100 % Innstilling  + </p> <p>Inntil 8 LUD pr EUD12D</p>	 <p>FUD14/800 Elnr: 4514253</p>	<p>Antall</p> <p>Dimme område</p> <p>Innstilling</p>	<p>Fra 1 til 20 armaturer</p> <p>≥ 5 - 100 %</p> <p><b>AUTO</b></p>
			<p>FLUD14-230V El nr: 4514254</p> <p>Kobles sammen med FUD14/800.</p> <p>Flere soner; 1 sone fra FUD14/800 og en fra hver FLUD14.</p> <p>En sone; Fra FLUD14/800</p>		<p>PR LUD Flere soner (inntil 8) Inntil 20 armaturer pr sone ≥ 5 - 100 % <b>Innstilling</b>  </p> <p>En enkel sone Inntil 10 armaturer pr LUD ≥ 5 -100 % <b>Innstilling</b>  + </p> <p>Inntil 9 LUD pr EUD12D</p>

### Merknader

Nedre nivå er litt forskjellig fra dimmer type til dimmer type, 5 % er riktig for alle.

Hvis det dimmes under 5 % kan det skje at slår lampene seg på ulikt, er nivået > 5 % slår de seg på samtidig.

Strømforbruk 100 % pr armatur 0,043A

Alle dimmerne er testet med 1 og 25 stk armaturer.

Dimmer kapasiteten kan påvirkes av ventilasjon/temperatur. Hvis belastningen er > 200W skal det være ½ modul mellom DIN monterte dimmere.